

# BARIX

THE VOICE OF SIMPLICITY

מדריך לעדכון קושחה (Firmware) במכשירי BARIX

מדריך מעשי קצר - צעד אחר צעד - כולל לינקים



(המדריך יוצא מנקודת ההנחה שהמצב הוא כזה: המכשיר דלוק, מחובר לרשת, כתובת ה-IP שלו ידועה, ויש גישה אל ממשק ה-web שלו.

באם כתובת ה-IP לא ידועה, ניתן לגלותה, מדריך קצר ניתן למצוא [כאן](#).

באם לא ניתן לגשת אל ממשק ה-web, לדוגמה אם במקום תוכן הדף מופיע "ERROR", ניתן לעדכן את הקושחה באמצעות חיבור RS-232, מדריך מעשי ניתן למצוא [כאן](#).)

1. הורידו את ה-Firmware הרצוי [מדף ההורדות](#) של BARIX (יש צורך בהרשמה, חינם). שמרו את קובץ ה-zip במחשב וחלצו את הקבצים.

2. הקלידו את כתובת ה-IP של המכשיר בדפדפן האינטרנט, והמתינו לטעינת ממשק ה-web.

3. לחצו על הלשונית UPDATE בתפריט העליון:



4. המכשיר ייכנס כעת למצב Bootloader, ותופיע ההודעה הבאה:

**UPDATE**

Please read the instructions before applying the update.

[Please click here to start the update](#)

**Currently Loaded Version**

Firmware	VB3.14 (15.12.2014)
Web UI	V04.16
Bootloader	V99.26
Setup	V01.03
Song	V10.10 (Dec 15 2014)
Filesystem	V02.08 (15.12.2014)
Updater module	V01.01 (15.12.2014)

[שימו לב: פורט הגישה על המכשיר הוא 80. אם שיניתם את ההגדרה הזו במכשיר, לא תוכלו לגשת מרחוק אל ה-Bootloader דרך ממשק ה-web]

לחצו על [Please click here to start the update](#)

5. כעת יופיע המסך הבא:

**Update** Barix Bootloader V99.26 Mar 12 2014 HW:13(Dh) IPAM:0 HV:0 PIO12:0 Pages:31

---

Resource  No file chosen

---

Advanced Update

6. לחצו על
7. פתחו את התיקייה שבה הקבצים שחילצתם מקובץ ה-zip (בצעד 1)
8. פתחו את התיקייה update\_rescue
9. בחרו את הקובץ compound.bin ולחצו על "פתח" (או "Open" או "אישור")
10. לחצו על
11. לאחר שהקובץ יעלה, תופיע ההודעה הבאה:

compound.bin successfully loaded.  
Click on [update](#) to continue, or reset the device.

12. לחצו על [update](#)
13. כעת יופיע שוב המסך הקודם, לחצו על
14. כעת תופיע ההודעה הבאה:

rebooting...  
Click [here](#) to reload the main page.

15. לחצו על [here](#) לטעינת דף הבית של ממשק ה-web

16. לחצו על הלשונית DEFAULTS בתפריט העליון:



17. כעת תופיע ההודעה הבאה:

#### FACTORY DEFAULTS

[Revert to defaults](#)

Reverts all settings except "Network configuration" to factory defaults.

18. לחצו על [Revert to defaults](#)

19. כעת תופיע ספירה לאחור:

Settings reverted to factory defaults. The device is restarting now. Please wait.

**4**

Please click [here](#) after the countdown if your browser doesn't support forwarding.

20. ולאחריה ההודעה הבאה:

#### FACTORY DEFAULTS

The factory defaults are set and the device has restarted successfully.

21. זהו. העדכון הושלם בהצלחה.